



ZA-2000D-AS Series Digital PA Amplifier



ZA-2000D-AS Series

Seri Amplifier ZA-2000D-AS adalah mixer power amplifier digital yang cocok untuk panggilan penyiaran atau latar belakang musik di sekolah, kantor, retail, pabrik, rumah ibadah dan ruangan besar.

Fitur Utama ZA-2000D-AS Series

3 input mikropon, 2 AUX input dan 1 output recording | Output Speaker dari sistem distribusi tegangan yang konsisten (100V)
Independent tone control of boost and cut type untuk frekuensi tinggi dan rendah | MIC 1 dengan pantom power dan fungsi mute |
Current limiter untuk mencegah kerusakan karena arus berlebih | Membatasi panas untuk melindungi transistor dan power transformer

Digital PA Amplifier	ZA-2030D-AS	ZA-2060D-AS	ZA-2120D-AS	ZA-2240D-AS
Sumber Daya	220 - 240V AC, 50/60Hz			
Output Rata-Rata	30W	60W	120W	240W
Daya Konsumsi	12W	16W	30W	48W
Frekuensi Respon	50Hz - 20kHz (±3dB)			
Distorsi	Kurang dari 1% pada 1kHz, 1/3 Daya rata-rata			
Input	Mic 1 - 3 : -60dB* 600Ω, Phone Jack Aux 1,2 : -20dB*, 10kΩ, unbalanced, RCA Pin Jack			
Output	Impedansi Tinggi 330Ω(100V)	Impedansi Tinggi 167Ω(100V)	Impedansi Tinggi 83Ω(100V)	Impedansi Tinggi 42Ω(100V)
Phantom Power	Speaker Out : Balanced(floating)/ Rec Out: 0*, 600Ω, unbalanced, RCA PIN Jack DC + 21V (MIC1)			
SN Rasio	Over 60dB			
Tone Control	Bass: ±10dB at 100Hz/ Treble: ±10dB at 10kHz			
Muting	MIC1: Mutes other input signals by 0 - 30dB attenuation			
Indikator	Power, Signal, Peak			
Hasil Akhir	Panel: ABS resin, black/ Case : Steel plate, black			
Dimensi	420(W) x 100.6(H) x 280.3(D) in mm			
Berat	4kg	4.6kg		4kg

*0dB = 1V

Note :

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk perkembangan.